



OF40 Floodlight - Bridgelux COB

Aluminium Gehäuse, inkl. Treiber. Mit Bridgelux LED / Meanwell-Treiber

Technische Daten

LED Modul Hersteller	Bridgelux	Dimmbar	Nicht dimmbar
Technik	COB	Schutzklasse	I
Kühlung	Passivkühlung	Schutzart	IP65
CRI	>80	Spannung	230 V
Einschaltstrombegrenzung	ja	Power factor (PF)	>0,90
Art	verzögerte Einschaltung	Systemeffizienz	100 Lm/W (A++)

Version	Watt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
A	10	159	111	54	0,7
A	20	200	172	57	1,2
A	30	253	194	95	2,6
A	50	282	207	104	2,6
A	70	282	220	117	3,2
A	100	282	250	130	5,5
A	150	282	387	189	6,2
A	200	459	330	177	8,5
B					

Abstrahlwinkel	60/120°
Farbtemperatur	830 - 840 - 860
Produktfarbe	Schwarz lackiert (Bk)

10 Watt Modell mit Abstrahlwinkel 120°, alle andere mit 60/120°

DATENBLATT



Lebensdauer und Garantie

Garantie:	2 Jahre
Verfügbarkeit Ersatzteile:	>10 Jahre nach letzter Lieferung
Verfügbarkeit für Nachbestellung:	>2 Jahre nach letzter Lieferung
Betriebsstunden:	>35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

Brand Inside®

Mit unserer **Brand Inside®** Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonte Produkte, "No-Name" Produkte, B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

DATENBLATT