



## GX45 Stromschienenstrahler - Cree COB

Aluminium Gehäuse, komplett weiß oder schwarz lackiert, schwenkbar, inkl. Treiber. Mit hochwertigen Cree LEDs mit 90 Lm/Watt und Cree CRI90 - True White!

Kompakter, eleganter Strahler, für Fashion, Food, Non-Food und Pharmacy

### Technische Daten

LED Modul Hersteller	Cree	Dimmbar	Nicht dimmbar
Technik	COB	Schutzklasse	I
Kühlung	Passivkühlung	Schutzart	IP40
CRI	>90	Spannung	230 V
Einschaltstrombegrenzung	ja	Power factor (PF)	>0,90
Art	verzögerte Einschaltung	Systemeffizienz	90 Lm/W (A+)

Watt	A (mm)	B (mm)	Kg
20	100	165	1,2
25	100	165	1,2
30	100	165	1,2
35	100	165	1,2
40	100	180	1,4
45	100	180	1,4

Abstrahlwinkel	15° - 24° - 38° - 60°
Farbtemperatur	927 - 930 - 940 - 950
Produktfarbe	Aluminium eloxiert (Al) - Schwarz lackiert (Bk) - Weiß lackiert (Wh)

# DATENBLATT



## Lebensdauer und Garantie

Garantie:	2 Jahre
Verfügbarkeit Ersatzteile:	>10 Jahre nach letzter Lieferung
Verfügbarkeit für Nachbestellung:	>2 Jahre nach letzter Lieferung
Betriebsstunden:	>35.000 Stunden (70 % Helligkeitskriterium)

## CE Konformität

Obengenannte Leuchten stimmen mit den EU-Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie), 2004/108/EC (EMV-Richtlinie), 2009/125/EC (Ökodesign-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) überein. Die Normen EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 und EN 61547 wurden angewendet.

Eine CE Konformitätserklärung wird mit dem Produkt mitgeliefert.

## Brand Inside®

Mit unserer **Brand Inside®** Garantie garantieren wir als einer der wenigen Hersteller die ausschließliche Verwendung von Markenprodukten. "Was darauf steht, ist auch darin!" Geklonete Produkte, "No-Name" Produkte, B-Qualität, usw. werden Sie bei uns nicht antreffen.

## Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/96/EU und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# DATENBLATT