



## GX57 Faretti a binario a LED - Cree COB

Fusione di alluminio, girevole, incl. alimentazione elettrica. Laccato bianco, nero o argento. Con LED Cree ad alte prestazioni 100 Lm / Watt

Faretto da binario compatto ed elegante per la moda, gli alimentari, non alimentari e la farmacia.

### Dati Tecnici

<b>LED Produttore</b>	Cree	<b>Dimmerabile</b>	Non dimmerabile
<b>Tecnologia</b>	COB	<b>Classe apparecchio</b>	I
<b>Dissipatore</b>	Raffreddamento passivo	<b>Classe IP</b>	IP20
<b>CRI</b>	>80	<b>Voltaggio</b>	230 V
<b>Limite corrente di picco</b>	si	<b>Fatt. di Potenza (PF)</b>	>0,90
<b>Tipo</b>	accensione ritardata	<b>Efficienza sistema</b>	100 Lm/W (A++)

Watt	A (mm)	B (mm)	Kg
15	95	100	1,2
20	95	150	1,5
30	95	150	1,5

<b>Angolo</b>	10° - 24° - 38° - 60°
<b>Temperatura colore</b>	827 - 830 - 840 - 850
<b>Colore del prodotto</b>	Black lacquered (Bk) - White lacquered (Wh)

## SCHEDA DATI



**printec**  
High Power LED Solutions



## Vita del prodotto e garanzia

Garanzia:	2 Anni
Disponibilità parti di ricambio:	> 10 anni dopo l'ultima consegna
Disponibilità per il riordino:	> 2 anni dopo l'ultima consegna
Vita prodotto:	> 35.000 ore (70% di trasmissione luminosa)

## Conformità CE

Le apparecchiature sopra menzionate sono in conformità con le direttive EU-Directives 2006/95/EC (low voltage directive), 2004/108/EC (EMC-Directive), 2009/125/EC (Ecodesign requirements) e 2011/65/EU (RoHS-directive). Gli standard EN55015, EN 60598, EN 61000, EN 61347 and EN 61547 sono stati applicati.

Una dichiarazione di conformità CE Conformity sarà fornita insieme al prodotto.

## Brand Inside®

Con la nostra garanzia **Brand Inside®**, siamo tra i pochi fornitori a garantire che useremo unicamente prodotti di Brand. "Ciò che c'è all'esterno lo trovi anche all'interno!" Non troverete prodotti clonati, prodotti senza nome o prodotti di qualità B tra i nostri prodotti.

## Disposizione

Questo prodotto è in conformità con la direttiva 2002/96/EU. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Deve invece essere smaltito in un punto di raccolta designato per il riciclo di rifiuti elettronici e attrezzature elettroniche.

## Limitazioni di responsabilità

Soggetto a modifiche. Per favore, si assicuri di utilizzare la versione più aggiornata di questa scheda dati.

## SCHEDA DATI